

JOB SHEET SMKN NUSAWUNGU

PRODI : TPTL KOM. KEAHLIAN : TITL MAPEL : PDTR KLAS/ SEM : X/2	JUDUL JOB SHEET Memasang Instalasi hubungan gudang dan kotak-kontak	JOB SHEET NO : 7 WAKTU : 4 X 45' TGL : INSTRUKTUR : Siswanta
---	---	---

TUJUAN	:1. Siswa dapat memahami teknik Instalasi pemipaan dan pengawatan hubungan gudang 2. Siswa dapat memasang instalasi Pemipaan dan pengawatan hubungan gudang 3. Siswa dapat menguji coba instalasi Pemipaan dan pengawatan hubungan gudang	
INDIKATOR	: 1. Teknik memasang instalasi pemipaan dan pengawatan hubungan gudang dapat dipahami 2. Instalasi Pemipaan dan pengawatan hubungan gudang dapat dipasang sesuai ketentuan 3. Instalasi dapat diujicoba dengan benar	
ALAT	:1.Tang kombinasi 2.Tang Kupas 3.Tang Lancip 4.Tang Potong 5.Test Pen	:6.Obeng + besar 7.Obeng + kecil 8.Obeng - besar 9.Obeng - kecil 10. Gergaji besi
BAHAN	:1. Modul Papan Instalasi 2. Saklar tunggal dan saklar tukar 3. Kotak-kontak 4 . Kabel NYA 1,5 mm ² 5. Roset 6. Pipa PVC	:6 .Lampu Pijar 60 W 7. Klem pipa 8.Fitting duduk 9. Paku sekrup 10. Las dop/ Isolasi 11. T Dos / Cross Dos 12. Bengkokan pipa

KESELAMATAN KERJA :

1. Selalu hati-hati dalam melakukan pengawatan
2. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya
3. Periksakan rangkaian kepada instruktur sebelum diuji coba

LANGKAH KERJA :


- :1.Siapkan alat , bahan dan cek
2. Buat gambar pengawatan pada diagram tata letak, menyesuaikan jenis alat yang digunakan
(Menggambar lagi disesuaikan dengan peralatan yang digunakan)
- 3.Rangkailah peralatan pada papan instalasi sesuai gambar pengawatan
4. Lakukan pengecekan menggunakan multimeter
- 5.Lakukan uji coba rangkaian dengan menyambungkan ke sumber tegangan
6. Nyalakan lampu dan test Kotak kontak dengan test pen
- 7.Kembalikan alat dan bahan

TUGAS


- :1. Buat laporan praktik berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan.
2. Jelaskan cara kerja rangkaian

sisanom.wordpress.com

PENGAWATAN GARIS TUNGGAL
MEMASANG INSTALASI LISTRIK HUBUNGAN GUDANG DAN KOTAK-KONTAK



GAMBAR PENGAWATAN GARIS BANYAK



sisanom.wordpress.com

Ket. : Lengkapi pada gambar garis tunggal, gambar garis banyak, gambar tata letak dengan kelengkapan komponen lainnya